

Baseline Pro felhasználói
kézikönyv

Assono Magyarország Kft.

A Publication of
NEC Nederland B.V.
HILVERSUM, HOLLANDIA

Dátum : január 2017

Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a kézikönyvben szereplő információk pontosak és teljesekek legyenek. Amennyiben bármilyen hibát vagy hiányosságot fedeznének fel, vagy ha a felhasználók javaslatokat kívánnak tenni a kézikönyv javítására, kérjük, hogy küldjék el a vonatkozó adatokat a következő címre:

NEC Nederland B.V.
P.O. BOX 32
1200 JD HILVERSUM
HOLLANDIA

© NEC Nederland B.V. 2017.

Minden jog fenntartva. A szerzői jog tulajdonosának írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a teljes vagy részleges sokszorosítás.

Az ebben a dokumentumban szereplő összes márkanév és terméknév a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Mit jelentenek a szimbólumok



Keresés és szerkesztés a telefonkönyvben



Szám tárolása a memóriában



Visszahívás/Flash funkció



Az utoljára hívott szám újratárcsázása vagy szünet beiktatása a memóriába kerülő számba.



Bejövő hívást vagy üzenetvárákozást jelző fals hangjelzés



Belépés a Beállítások menübe vagy hívás tartása zenével



Görgessen felfelé a nem fogadott hívások listáján




Görgessen lefelé a nem fogadott hívások listáján

M1. M4
: :
M5. M8

Memória gombok.
Minden gombon egy 16 számjegyű szám tárolható



Törtései funkció a keresésben bejövő/előzetes tárcsázás/memóriatárolás vagy időzítő beszélgetés üzemmódban



LCD kontraszt vagy DND funkció beállítása



Tárcsázás vagy automatikus újratárcsázás



Kihangosító funkció



A hangszóró hangerejének beállítása




A kézi beszélő mikrofon ki- vagy bekapcsolása (némítás)

A kijelzőről

A kijelző két 16 számjegyből álló sorból áll. Ha 16-nál több számot ad meg, akkor azok balra tolódnak, így csak az utolsó 16 jelenik meg.


Hívásfogadás

A hívás fogadásához emelje fel a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a  gombot.

Ha a hívószám elérhető, akkor az megjelenik. Ha nem, akkor hat kötőjel jelenik meg.

Hívás átadása

Beszélgetés közben nyomja meg az **R** gombot, és tárcsázzon egy másik számot.

Miután a 3rd fél fogadta a hívást, tegye vissza a kézibeszélőt, vagy nyomja meg a  gombot.

A hívás most a 3rd félhez kerül át.

Érdeklődés


Beszélgetés közben nyomja meg az **R** gombot, és tárcsázzon egy másik számot.

Miután a 3rd fél fogadta a hívást, az **R** gomb megnyomásával visszahívhatja a hívást.

Hívás kezdeményezése a kézibeszélővel


Vegye fel a kézibeszélőt

tárcsázza a számot


A hangszóró  gomb megnyomásával kapcsolhatja be és ki. A szimbólum melletti LED-kijelző világít, ha a hangszóró be van kapcsolva.

A hívás végén a vonal felszabadításához tegye vissza a kézibeszélőt.

Hívás kezdeményezése kihangosítva


Nyomja meg 

Tárcsázza a számot


A hívás végén nyomja meg a  gombot a vonal felszabadításához.

Hívás kezdeményezése egy számmal a memóriából

Emelje fel a kézibeszélőt vagy nyomja meg a 


Az első szám lekérdezéséhez csak nyomja meg az M .Mn memóriagombot.

Szám tárolása a memóriában (16 vagy annál kevesebb számjegy)

Emelje fel a kézbeszélőt, vagy nyomja meg a 

Megjegyzés: Minden memóriagomb alatt egy-egy 16 számjegyű szám tárolható.

Nyomja meg a  gombot, és tárcsázza a számot, majd a memóriagombot M1..M8

Megjegyzés: Egyes hívásoknál előfordulhat, hogy a szám hívása előtt meg kell várnia a második tárcsahangot. Ezekben az esetekben szünetet kell beilleszteni a számba a /P Ha egy szünet nem elég a vonalhoz, extra szünetek beillesztése. Vegye azonban figyelembe, hogy a memóriában lévő szám nem lehet 16 számjegyénél hosszabb, és hogy minden szünet egy számjegynek számít.

16 számjegyénél hosszabb számok tárolása és használata

Magyarázat:



A memóriában tárolható számok maximális hossza 16 számjegy. Bizonyos esetekben azonban a szám hossza a hozzáférési kóddal, a tárcsázási kóddal és a szünetjelekkel együtt meghaladhatja ezt a hosszúságot.



A 16 számjegyénél hosszabb számot úgy lehet tárolni a memóriában, hogy két (vagy több) helyet használunk a teljes szám tárolására.

Megjegyzés: Az újratárcsázáshoz használt számok legfeljebb 32 számjegyűek lehetnek. A szám hívásakor a különböző részeket egymás után kell tárcsázni.

Válaszolatlan hívások ellenőrzése

A villogó 'NEW' led azt jelzi, hogy vannak új, nem fogadott hívások.



Nyomja meg a  vagy a  gombot a nem fogadott hívások számának megtekintéséhez.



A listát a  (görgetés felfelé) és a  (görgetés lefelé) billentyűkkel görgetheti.


Nyomja meg a  a hívók listájából való kilépéshez.

A listában csak a legújabb 16 számjegyű, nem fogadott hívások szerepelnek.

Válaszolatlan hívás tárcsázása



Nyomja meg a  vagy a  gombot a nem fogadott hívások számának megtekintéséhez.



A hívás görgetése a  (görgetés felfelé) és a  (görgetés lefelé) billentyűkkel.


Nyomja meg a  gombot a kiválasztott szám hívásához.

Megjegyzés: A kiválasztott mellék hívása után a szám törliődik a listából.

Válaszolatlan hívás tárolása a memóriában

Nyomja meg a  vagy a  gombot a nem fogadott hívások számának megtekintéséhez.

A lista görgetése a  (görgetés felfelé) és a  (görgetés lefelé) billentyűkkel.


Válassza ki a tárolni kívánt számot. Nyomja meg a  gombot, majd a M1..M8 memóriagombot. Csak a megválaszolatlan hívások maximum 16 számjegy hosszúságú szám tárolható.

Az utoljára hívott szám újrahívása


Emelje fel a kézibeszélőt, vagy

nyomja meg a  gombot. 


A mikrofon kikapcsolása a kézibeszélőben (némítás)

Nyomja meg 

A szimbólum melletti LED-kijelző világít, amikor a némítás funkció be van kapcsolva.

A  gomb váltófunkcióval rendelkezik, a gomb ismételt megnyomása visszaállítja a mikrofont a kézibeszélőben vagy a kihangosítóban.

Megjegyzés: A kézibeszélő mikrofonját a kézibeszélőn található nyomógomb megnyomásával is kikapcsolhatja.

A  gomb állapota (be- vagy kikapcsolt) akkor is megmarad, ha a beszédmodot megváltoztatja. A vonal felengedésekor a némítás funkció kikapcsol.

A hívás időtartamának ellenőrzése

Ha befejezte a tárcsázást, nyomja meg a 

A kijelzőn az eltelt idő visszaszámlálódik.

Ha elfelejti elintézni az időzítőt, az automatikusan elindul 6 másodperccel az utolsó számjegy tárcsázása után.



Hívás végén a kijelző a hívás befejezése után néhány másodpercig a hívás időtartamát mutatja.

A hangszóró hangerejének beállítása

Mozgassa a csúszkát, amelyet a telefon jobb oldalán, a szimbólum alatt talál.





Üzenetek keresése

  a szimbólum alatt jelzőt. Ha világít,

üzenet vár Önre.




Csengetés letiltása


A csengőhang elnémításához nyomja meg a   gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik az "ONCALL 00~30".

A   megnyomásával 30 percre ad a beállításhoz (max. 23 óra 30 perc).


Míg a beállított csengő és a riasztás elhaglat. A beállítás az időzítő lejáratakor vagy a lekapcsoláskor megszűnik.

Telefonkönyv

Nyomja meg a  gombot, LCD megjelenik a "EDIT SEARCH", nyomja meg a  gombot, hogy enter a szerkesztéshez; a kereséshez nyomja meg a  billentyűt.


A  megnyomásával vagy a lekapcsolással kilép a telefonkönyvből.


KÖNYVSZERZÉS


Nyomja meg a   gombot a könyvszerkesztési módba való belépéshez. Az LCD kijelzőn megjelenik az "INPUT NAME".



A név bevitele a "2~9" billentyűk megnyomásával a kívánt karakter kiválasztásához, "0"= üres;




Amikor a kívánt karakter villog, nyomja meg a "0" gombot a megerősítéshez és a következő karakter bevételéhez.

Ha befejezte, nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.



(Ha nincs név beírva, nyomja meg a  gombot a szám bevételéhez, ez a könyvben a könyvkeresés során név nélküli szám lesz). Az LCD kijelzőn megjelenik az "INPUT NUMBER" (SZÁMBEVITEL), bevétel

a számot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez és a következő könyvbejegyzésre való áttéréshez.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a kurzor balra vagy jobbra mozgatásához a könyvszerkesztési módban, a beillesztéshez.

  karakter vagy számjegy. Nyomja meg a  gombot.


a


visszalépéshez, ha a kurzor a bal oldalon van a karaktert, nyomja meg a   a kurzortól jobbra lévő karakter törléséhez.

Ha a könyv megtelt (12 bejegyzés), az LCD kijelzőn megjelenik a "MEMORY FULL" (TELJES EMLÉK) felirat, és további bejegyzések nem végezhetők.



BEJÖVŐ HÍVÁS MENTÉSE A KÖNYVBÉ

Keresse meg a mentéshez szükséges bejövő


hívás számot, ha megtalálta, nyomja meg a  billentyűt. Az LCD kijelzőn megjelenik az "INPUT ADDR".


Nyomja meg a  gombot.

Az LCD kijelzőn megjelenik a szám és a név.

A név megerősítéséhez nyomja meg a  gombot, majd a szám megerősítéséhez nyomja meg ismét a  gombot;



Ha a bejövő hívás száma nem tartalmazza a nevet, az LCD kijelzőn megjelenik a szám és a

"INPUT NAME", nyomja meg a  gombot a név kihagyásához,

a szám megerősítéséhez és a következő könyvbejegyzésre való áttéréshez nyomja meg ismét a  gombot.

KERESÉS KÖNYV

Nyomja meg a   gombot a könyvkeresés megkezdéséhez.



Nyomja meg a  vagy a  gombot a felfelé vagy lefelé történő kereséshez; Keresési módban adja meg a könyv keresésének kezdő karakterét;


Nyomja meg a "0" gombot az utolsó elmentett szám kereséséhez név nélkül,

nyomja meg a  vagy a  gombot a felfelé vagy lefelé történő kereséshez.


KÖNYVBEJEGYZÉS TÖRLÉSE VAGY SZERKESZTÉSE

Keresőkönyv üzemmódban keresse meg a törölni vagy szerkesztendő bejegyzést:

törölni, nyomja meg a   kétszer, az LCD kijelzőn megjelenik a "DEL CONF" és a bejegyzés törlődik;

vagy nyomja meg a  gombot a bejegyzés szerkesztéséhez, először a nevet, majd a számot lehet szerkeszteni.

VÁLASZOLJ A KÖNYVBŐL

Keresőkönyv üzemmódban keresse meg a kívánt bejegyzést, majd a szám tárcsázásához nyomja meg a  gombot.

Telepítési beállítások

A telepítés során a nyelv, az LCD kontraszt, az idő és dátum, a helyi kód, a hosszú előtag, az ext. előtag, a riasztás, a csengetési dallam, a villogási idő, a szünet ideje, a tárcsázási mód és a párhuzamos beállítások beállítása is elvégezhető.

Nyomja meg a "SET/HOLD" gombot a beállítási módba való belépéshez, az LCD kijelzőn megjelennek a választási lehetőségek. A "FEL" vagy "LENYIL" billentyű megnyomásával görgetni lehet az elemeket, majd a "SET/HOLD" billentyű ismételt megnyomásával megerősíti a választást, és belép a következő elérhető beállításba. A beállítási módból bármikor kiléphet a "DELETE/TIME" billentyű megnyomásával, vagy ha 30 másodpercig nem választja ki egyik billentyűt sem.

A beállítások menü a következő:

Nyelv

Angol, Francais, Espanol, Portugues,
Lengyel, Italiano, Svenska, Deutsch,
Nederlands, Turkoce, Török

LCD kontraszt

1-től 7-ig (3= alapértelmezett)

Dátum/idő

Helyi szabályzat

Legfeljebb 5 számjegy (0~9) hosszú

előtag beírása

Legfeljebb 5 számjegy (0~9) Ext.

Prefix beírása

Legfeljebb 3 számjegy beírása (0~9, P)

Riasztás

Akár 3 riasztás is beállítható (ha nincs USB tápellátás csatlakoztatva, akkor nincs hangjelzés).

Ring Melody

01~17 (ha nincs USB tápellátás csatlakoztatva, csak 1~4 áll rendelkezésre)

Flash

szünet 100/270/300/600/1000ms

1/2/3/4 másodperc

Tónus/Impulzus

Hang/impulzus tárcsázás

Párhuzamos

Párhuzamos telefonhívás engedélyezése/elutasítása a tárcsázástól. További beállítások a memóriacímke alatt található kapcsolók kiválasztásával végezhetőek el. Ezek a kapcsolók határozzák meg az üzenetvárakozás típusát és a visszahívás típusát, ezek a következők szerint állíthatók be:

Üzenet várakozás:

Fordított polaritás/magas feszültség/Kikapcsolva

Visszahívás típusa:

Föld visszahívás vagy időzírti szünet visszahívás

Értesítés a felhasználónak

Az ebben a kézikönyvben leírt terminál csak a NEC Nederland B.V. által szállított magán távközlési rendszerhez csatlakoztatható. A terminál csak a termékhez mellékelt kábelekkel csatlakoztatható ehhez a rendszerhez. Az ebben a kézikönyvben leírt összes funkció kihasználásához az ország- és hálózatszolgáltatóspecifikus jellemzőknek meg kell egyezniük a magán távközlési rendszer jellemzőivel.

Assono Magyarország Kft.

Megfelelőségi nyilatkozat

Česky

"NEC Nederland B.V." tímto prohlašuje, že tento "BaseLine Pro" je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Dansk

A "NEC Nederland B.V." vállalat azt állítja, hogy a "BaseLine Pro" nevű termék a 1999/5/EF irányelvben meghatározott legfontosabb és legfontosabb vonatkozó jogszabályoknak megfelel.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Deutsch

Hiermit erklärt "NEC Nederland B.V.", dass sich das Gerät "BaseLine Pro" in Übereinstimmung mit den alapvető követelmények és den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Eesti

Käesolevaga kinnitab "NEC Nederland B.V." seadme "BaseLine Pro" vastavust directive 1999/5/EÜ põhinõuetele ja említett direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Angol

Ezennel a "NEC Nederland B.V." kijelenti, hogy ez a "BaseLine Pro" megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Español

Por medio de la presente "NEC Nederland B.V." declara que el "BaseLine Pro" cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Ελληνική

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η ΝΕC ΝΕΔΕΡΛΑΝΔΙΑC ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ "BaseLine Pro" ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟC ΤΙC ΟΥCΙΩΔΕΙC ΑΠΑΙΤΗΣΕΙC ΚΑΙ ΤΙC ΛΟΙΠΕC ΣΧΕΤΙΚΕC ΔΙΑΤΑΞΕΙC ΤΗC ΟΔΗΓΙΑC 1999/5/ΕΚ.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Français

Par la présente "NEC Nederland B.V." déclare que l'appareil "BaseLine Pro" est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Íslenska

Hér með lýsir "NEC Nederland B.V." yfir því að "BaseLine Pro" er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Italiano

Con la presente "NEC Nederland B.V." dichiara che questo "BaseLine Pro" è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Latviski

Ar šo "NEC Nederland B.V." deklarē, ka "BaseLine Pro" atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītiem noteikumiem.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Lietuvių

Šiuo "NEC Nederland B.V." deklaruoją, kad šis "BaseLine Pro" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Malti

Hawnhekk, "NEC Nederland B.V.", jiddikjara li dan "BaseLine Pro" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Magyar

Alulírott, "NEC Nederland B.V." nyilatkozom, hogy a "BaseLine Pro" megfelel a vonatkozó alapvetően követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb előírásoknak.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Nederlands

A "NEC Nederland B.V." itt közli, hogy a "BaseLine Pro" termék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető fontosságú elemeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Norsk

A "NEC Nederland B.V." kijelenti, hogy a "BaseLine Pro" a 1999/5/EF irányelv szerinti legfontosabb és legfontosabb releváns jogszabályoknak megfelel.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Polski

Niniejszym, "NEC Nederland B.V." deklaruje, że "BaseLine Pro" jest zgodny z wymaganiami i innymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Português

"NEC Nederland B.V." kijelenti, hogy a "BaseLine Pro" megfelel az 1999/5/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Slovensko

"NEC Nederland B.V." izjavlja, da je ta "BaseLine Pro" v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Assono Magyarország Kft.

Slovensky

"NEC Nederland B.V." týmto vyhlasuje, že "BaseLine Pro" spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Suomi

"NEC Nederland B.V." vakuuttaa täten että "BaseLine Pro" tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

Svenska

Härmed intygar "NEC Nederland B.V." att denna "BaseLine Pro" står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

<https://www.nec-enterprise.com/Support/Declaration-of-Megfelelőség-170>

CE

Assono Magyarország Kft.

A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (UK)

Az Európai Unió országai esetében



Az itt látható szimbólumot azért helyeztük el a terméken, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad kommunális hulladékként elhelyezni.

Az elektromos és elektronikus termékeket, beleértve a kábeleket, dugókat és tartozékokat is, a megfelelő kezelés, használat és újrahasznosítás érdekében külön kell ártalmatlanítani. Ezeket a termékeket olyan kijelölt létesítménybe kell szállítani, ahol a rendelkezésre álló legjobb kezelési, hasznosítási és újrafeldolgozási technikák állnak rendelkezésre. A szelektív ártalmatlanításnak jelentős előnyei vannak: az értékes anyagok újrafelhasználhatók, és megakadályozza a nem kívánt anyagok eloszlását a települési hulladékáramban. Ez hozzájárul az emberi egészség és a környezet védelméhez. Tájékoztatjuk, hogy az elektromos és elektronikus termékek illegális ártalmatlanítása az általános kommunális hulladékáramban bírsággal sújtható.

A szelektív ártalmatlanítás és a környezetbarát újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében a helyi gyűjtés és újrafeldolgozás érdekében intézkedéseket hoztak. Amennyiben elektromos és elektronikai termékeit ártalmatlanítani kell, kérjük, forduljon a beszállítóhoz vagy a szerződéses megállapodásokhoz, amelyeket az Ön vállalata a termékek beszerzésekor kötött.

A <https://www.nec-enterprise.com/Support/WEEE-934> weboldalon tájékoztatást talál a szelektív hulladékgyűjtésről és a környezetbarát újrahasznosításról.

Az Európai Unión kívüli országok esetében

Az Európai Unión kívüli országokban az elektromos és elektronikus termékek ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Ha a beszállítóval nem történt megállapodás, kérjük, további információkért forduljon a helyi hatóságokhoz.

Assono Magyarország Kft.

Assono Magyarország Kft.

